

御浪町ホール 照明資料

令和3年9月改訂

～卓とユニットが新しくなりました。1ユニットにつき12回路あり、4基あります。回路数が合計48回路になりました。
電気容量が各ユニット12Kwに収まるようにしてください。～

調光卓	ETC社製	SMARTFADE2496	フルコントロールモード; 48ch×1段 & シーン数=48本×12ページ 2シーンモード; 24ch×2段(マニュアル操作のみ)
-----	-------	---------------	--

	名称	最大吊込重量	回路数	形状	基本吊込	数量	備考
サス	1sus	150kg	6回路(1回路 2Kwまで)	T型20A	}	2	各サスの原状復帰は、スポット12台以下(種類指定無)にしてください。 仕込みは、総重量150kg以下、電気容量を守ってください。
	2sus	150kg	6回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	3sus	150kg	5回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	アッパー	固定	3回路※	T型20A	6インチ,1色6枚	※ 回路繋げて使用してください	
前明かり	1CL		6回路(1回路 2Kwまで)	T型20A	}		入館時は、前回使用時のまま、スポットのみ吊ってある状態になります。 原状復帰は、ケーブルのみ撤去、安全確保してください。
	2CL		4回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	3CL		2回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	客	(増設)	4回路(1回路 2Kwまで)	T型20A		※ ミニC-T変換付き	
フロアー	上C		4回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	下C		4回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	後C		3回路(1回路 2Kwまで)	T型20A			
	袖	(増設)	4回路(1回路 2Kwまで)※	T型20A			※ ミニC-T変換付き
	ローホリ	床下にあります	3回路※	T型20A	14.5cm×17cm,1色8枚	※ 回路繋げて使用してください	

仮設電源	単相三線40A(直2回路含む)						圧着端子14-8
(下手袖)	直		2回路	各20A			ミニC-平行,ミニC-T×各1本 在中
	DMX		1口	5P-OUT			UNIT1に繋がっています

移動器材 (下袖棚)	フレネル				}	合計18台 まで	各棚に6台まで 灯体の種類は指定無し
	凸						
ケーブル	T-T	3m				2本	
		5m				9本	
		10m				4本	
	T<T					17本	
	平行-T					1本	
	平行-平行					2本	
	ミニC-漏電ブレーカー-T					1本	下手棚に引掛けてあります
	ハンガー		0.7kg				合計51個

スポット内訳	種類	名称	重量※	メーカー	電球	台数	※	ハンガー込み
	凸	CEC	5.7kg	丸茂	G球	17台		
		G5	5.9kg	松村	G球球	2台		
		CSQ	6.1kg	丸茂	ハロゲン	7台		
	フレネル	DF	4.2kg	丸茂	G球	18台		
		FI-6	4.2kg	松村	ハロゲン	9台		
		AQ	4.2kg	ナショナル	ハロゲン	12台※	※	1台NG(4月現在)
予備球	G100V500WB	G球						
	T100V500WB	G球						
	JP100V500WB	ハロゲン						
	FI-6	ハロゲン						